



Specificationer Ledvance LED Allmänbruksarmatur Linear Mobile 2.9W 174lm - 840 Kallvit | 31cm - Rörelse- Och Ljussensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer               | 243856                            |
| EAN                         | 4058075226883                     |
| Tillverkarkod               | 4058075226883                     |
| Varumärke                   | Ledvance                          |
| Tillverkarens namn          | LINEARLED MOBILE 300 WT BLI1 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 1 år                              |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x8                         |
| Watt                    | 2.9W                        |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 174lm                       |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 60                          |
| Inklusive Ljuskälla     | Ja                          |
| Längd                   | 30cm                        |
| Produkttyp              | LED Allmänbruksarmatur      |

## Armaturl info

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20           |
| Slagtålighet (IK)   | IK06 - 1 Joule |
| Nödbelysning        | Nej            |
| Produktserie        | Linear         |

## Måttskiss

---

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 314 |
| Bredd (mm) | 48  |

## Sensorinformation

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
|---------------|----------------------------|